


# Picksmart

## 2.9 “ PE29\_BLE\_XG 自动变更二维码

产品参数	产品型号	PE29_BLE_XG
	尺寸(mm)	88.5*41.5*13.8mm
	显示技术	电子墨水屏
	显示区域(mm)	29(H) * 66.9(V)
	分辨率(像素)	296*128
	像素尺寸(mm)	0.227*0.226
	显示颜色	黑/白
	视觉角度	180°
	工作温度	0-50℃
	产品重量	45g
	电池容量	1200mAh (CR2450*2)
	续航时间	3-5 年
	工作频率	2.4G
	无线固件更新	是
	支持内容格式	文本/图片/二维码/条形码
	通信半径	10m
	模板设计	是
通信设备	安卓手机/苹果手机/平板电脑	



深圳皮克智能技术有限公司

地址: 深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话: 131 2873 5822 / 0755-2963 8421

QQ: 212385937

网址: www.picksmart.cn

邮箱: picksmart@163.com

## 产品特色：

1. 设备巡检用动态二维码显示。
2. 主要目标是防止现场人员巡检作弊，保证其到现场进行巡检签到。
3. 动态二维码能够自动生成，规则是：可以将固定的字符串自动添加时间撮生成一个二维码，随着时间变化再重新生成一个二维码，二维码可定时变化，  
如：设置 3600s 变化一次（周期设置可手动调整），  
显示的二维码扫描出来的内容是“**固定字符串 (pick0009) + 时间撮 (2021060114190705)**”  
如：pick000920210601**19**0705，下一小时二维码切换显示后扫描出来的就是：pick000920210601**20**0710，（这个是小时级变化的）
4. 通过安卓 App 进行配置数据的修改、设置等。
5. 剩余电量提示。
6. 间隔 1 小时 1 次的情况下，最低不低于 18 个月待机时长。
7. 可以手机端同步标签的时间，更换电池后可以通过 APP 执行一次时间同步。



## 使用方法：



深圳皮克智能技术有限公司

地址：深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话：131 2873 5822 / 0755-2963 8421      QQ：212385937

网址：www.picksmart.cn

邮箱：picksmart@163.com

# 巡更标签



屏幕信息可更改 也可自定义

二维码变更时间可设置

可固定在桌面 墙面 外形小巧靓丽 不占空间

也可根据您的需求定制外形



深圳皮克智能技术有限公司







地址: 深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话: 131 2873 5822 / 0755-2963 8421      QQ: 212385937

网址: www.picksmart.cn

邮箱: picksmart@163.com

## 产品安装方式:

方式	图片
桌面支架	
粘贴支架	
轨道架	
磁吸支架	
半透明夹子	
半透明支架	



深圳皮克智能技术有限公司

地址: 深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话: 131 2873 5822 / 0755-2963 8421

QQ: 212385937

网址: [www.picksmart.cn](http://www.picksmart.cn)

邮箱: [picksmart@163.com](mailto:picksmart@163.com)



标签中的二维码会随着时间的变化自动变更，信息与服务器保持同步

The QR code in the tag will change automatically over time, and the information will be synchronized with the server



深圳皮克智能技术有限公司

地址：深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话：131 2873 5822 / 0755-2963 8421

QQ：212385937

网址：www.picksmart.cn

邮箱：picksmart@163.com